IC401-7
DEMOD OUT
500mV 10us



IC401-9
DE EMPH OUT
200mV 10us



IC401-10
D.O.C IN
200mV 10us

IC401-12
D.O.C OUT
200mV 10us

IC4001-10
COLOR OUT (SECAM)
200mV 10us

IC400
COLO
100m



IC401-15
NOISE CANCEL FILTER
50mV 10us

IC401-17
H-SYNC OUT
1V/20us

IC401-19
COLOR MIX IN
100mV/20us

IC401-21
Y/C MIX OUT (PAL)
500mV 10us

IC4001-22
SYNC TIME M.M
1V 20us

IC400
SYNC
500m

IC401-21
Y C MIX OUT (SECAM)
500mV 10us

IC401-26
PB FM IN
100mV/10ms

IC403-1
H-SYNC IN
1V/20us



IC403-2
BGP OUT
1V/20us



IC403-10
fsc
200mV 0.2us



IC403-14
5.06MHz IN
50mV/0.2us

IC403-20
M.C OUT
1V/20us



IC403-24
BP 630 IN
100mV/20us



IC403-28
COMB OUT
50mV 20us

IC403-30
COLOR OUT (PAL)
200mV 20us

IC4001-5
BP 1.1M OUT
100mV/20us



IC4001-8
X4 OUT
50mV 5ms

IC 402(BA7025L)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S
1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
2						
3						
4						
5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
6						
7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
16	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

IC 402(BA7025L)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S
1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

FWD. S: FWD SEARCH
REV. S: REVERSE SEARCH

IC 401(LA7323)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S	JET FWD. S	JET REV. S	STILL
1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FWD. S: FWD SEARCH
REV. S: REVERSE SEARCH

IC 403(TA8644AL)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S	JET FWD. S	JET REV. S	STILL
1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7

IC 801(LA7300

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S
1	2.7	1.5	1.5	2.7	2.7	2.7
2	2.7	1.5	1.5	2.7	2.7	2.7
3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
23						
24						

MODE	PLAY			STOP			F.F		
T.P LOCAT	E	B	C	E	B	C	E	B	C
Q401	0.4	1.0	3.8	0.4	1.0	3.8	0.4	1.0	3.8
Q402	3.1	3.8	5.0	3.1	3.8	5.0	3.1	3.8	5.0
Q403	1.7	1.2	0.0	1.7	1.2	0.0	1.7	1.2	0.0
Q404	2.6	3.2	5.1	2.6	3.2	5.1	2.6	3.2	5.1
Q405	3.2	2.5	1.7	3.2	2.5	1.7	3.2	2.5	1.7
Q406	1.0	1.6	5.0	1.0	1.6	5.0	1.0	1.6	5.0
Q407	1.0	1.6	4.2	1.0	1.6	4.2	1.0	1.6	4.2
Q408	0.7	1.3	4.2	0.7	1.3	4.2	0.7	1.3	4.2
Q409	3.5	4.2	5.1	3.5	4.2	5.1	3.5	4.2	5.1
Q412	2.0	1.3	0.0	2.0	1.3	0.0	2.0	1.3	0.0
Q413	0.6	1.3	5.2	0.6	1.3	5.2	0.6	1.3	5.2
Q414	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Q4001	2.0	1.3	0.0	2.0	1.3	0.0	2.0	1.3	0.0
Q4002	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4
Q4003	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4

Список схем и условия их приобретения - http://www.chat.ru/~micar
List schemes and conditions of ther sale - http://schematics.bizland.com

FWD. S: FWD SEARCH
REV. S: REVERSE SEARCH

IC 402(MSM6965-3RS)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S	JET FWD. S	JET REV. S	STILL
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FWD. S: FWD SEARCH
REV. S: REVERSE SEARCH

IC 404(BA7025L)

PIN NO	PLAY	STOP	FF	REW	FWD. S	REV. S	JET FWD. S	JET REV. S	STILL
1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									